

Ergonómicamente integrado: el interruptor con función de punto muerto para un manejo seguro.

La batería puede girarse en incrementos de 90° para una ergonomía óptima en cualquier posición de trabajo.

El ejector de virutas está firmemente alineado hacia atrás para una visión clara de la superficie de mecanizado.



La profundidad de fresado puede ajustarse de forma variable de 6 - 10mm y puede ajustarse con precisión mediante una escala.

## Características de producto

- **Profundidad de fresado variable**
- **Independiente de la alimentación de red con la técnica de batería con 18 V CAS Li-Ion**
- **Ejecución de diseño robusto**

## Área de aplicación

- Para el fresado de soportes de canaletas
- Madera maciza, madera maciza para la construcción

## Descripción de producto

Fresadora para soportes de canaletas, con batería, para un ranurado rápido y preciso de soportes de canaletas. Las barras de canal empotradas quedan enrasadas con la superficie.

El motor sin escobillas de última generación no requiere mantenimiento y es muy eficiente.

El motor está equipado con un sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario.

La electrónica ofrece un elevado confort de aplicación. Dispone de un arranque suave para un comportamiento de arranque sin tirones, de un interruptor de seguridad electrónico en caso de bloqueo de la herramienta de inserción y de una protección frente a reinicio involuntario, después de un cambio de batería.

## Datos técnicos

Anchura de fresado	34 mm
Profundidad de fresado	6 - 10 mm
Dimensiones A x L x A	150 x 350 x 180 mm
Nivel de presión sonora	95 db (A)
Ø herramienta	100 mm
Peso sin batería	3,2 kg

## Versión

<b>Fresadora para soportes de canalón de batería</b>	<b>9M2202</b>
<b>RF 34-18 PURE en MAX3</b>	
1 Destornillador SW4	

## Accesorios / Herramientas

<b>Cuchilla reversible, metal duro (21 x 21 x 5,5, 6 unidades)</b>	<b>212682</b>
<b>Batería-PowerTank 18 M 72 LiHD</b>	<b>094500</b>
<b>Batería-PowerTank 18 M 72 LiHDX</b>	<b>094523</b>
<b>Batería-PowerTank 18 M 99 LiHD</b>	<b>094503</b>
<b>Batería-PowerTank 18 M 144 LiHD</b>	<b>094498</b>
<b>Batería-PowerTank 18 M 144 LiHDX</b>	<b>094520</b>
<b>Batería-PowerStation APS M 18 V</b>	<b>094492</b>
<b>Batería-PowerStation APS M+ Cargador rápido 18V</b>	<b>094509</b>
<b>Power-Set 1 2x 18 M 72 LiHD + APS M</b>	<b>209596</b>
<b>Power-Set 2 2x 18 M 99 LiHD + APS M</b>	<b>209599</b>
<b>Power-Set 3 2x 18 M 144 LiHD + APS M+</b>	<b>209598</b>
<b>Power-Set 4 2 x 18 M 144 LiHDX + APS M+</b>	<b>212615</b>